Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 19:39

Link do produktu: https://www.modelarzsklep.pl/rms-pakiet-ni-mh-8-4v-3800mah-p-3986.html

Rms - pakiet Ni-MH, 8,4V / 3800mAh

Cena	**130,01 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**RMS**

Opis produktu

Rms - pakiet Ni-MH, 8,4V / 3800mAh
Wysokoprądowy pakiet **10C**.

- Pojemność 3800mAh
- Napięcie znamionowe 8,4V
- Wymiary: 163 x 47 x 24mm
- Waga: 475g
- Długość przewodu: 132mm
- Wtyczka: TAMIYA

Przed rozpoczęciem użytkowania, pakiet wymaga uformowania na następujących zasadach:

- 2- 4 cykli ładowanie - rozładowanie
- prąd ładowania i rozładowania - 1/10 pojemności pakietu. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, należy zastosować prądy 270mA
- należy zastosować automatyczny tryb ładowania
- należy zastosować zabezpieczenie termiczne o wartości 45 st.C.

Wstępne formowanie pakietu, zapewnia wykorzystanie jego pełnej pojemności.

W codziennej eksploatacji pakietów RMS, należy stosować następujące zasady:

- maksymalny prąd ładowania - 1C. Przykładowo dla pakietu o pojemności 2700mAh, prąd ładowania szybkiego wynosi 2,7A i odpowiada to czasowi około jednej godziny.
- zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury ustawione na wartość 45 st.C. **Ta zasada obowiązuje bezwzględnie w przypadku pakietów o pojemności 4600mAh i większej.**
- jeśli to możliwe, ustawienie w ładowarce wartości **Delta Peak** na **5mV/celę**.
- rozpoczęcie ładowania po wychłodzeniu pakietu do temperatury otoczenia
- wyjęcie pakietu z modelu, jeśli jest on montowany bez możliwości chłodzenia.

Przestrzeganie powyższych zasad uchroni pakiet od zniszczenia i pozwoli na pełne wykorzystanie jego parametrów.

Zniszczenie pakietu poprzez jego przegrzanie - nie jest podstawą do roszczeń gwarancyjnych.